



Eigensicherer Schallgeber

49 unterschiedliche Töne dreistufige Alarme bis zu 103dB(A). Schalldruck erfüllt PFEER Vorschriften. IP66 Gehäuse kann einzeln oder mit BR 386 Blitzleuchte betrieben werden

Technische Daten BR 385

Ex - Schutzart

Ex [ia] IIC T4 Ga

Elektrische Daten

min. 16 V DC über Sicherheitsbarriere 28 V 93 mA

Achtung ohne Sicherheitsbarriere zerstört sich der Schallgeber

Achtung ohne Sicherheitsbarriere zerstört sich der Schallgeber

Nennstrom

25 mA bei Anschluss an 24 V DC

über Sicherheitsbarriere

Sicherheitstechnische Daten

$U_o = 28 \text{ V DC}$, $I_o = 93 \text{ mA}$,

$P_o = 0,66 \text{ W}$

